

- Az akkumulátorok becsült teljes töltési ideje;
- A mikrohullámu mozgásérzékelő maximális indukciós távolsága;

- IKONOK ÉRTELMEZÉSE
- Korrelált színhőmérséklet, belső kapcsolóval hangolható.
 - A termék nem kompatibilis a külső fényerő-szabályozókkal;
 - Színvisszaadási index;
 - Névleges sugárszög;
 - Névleges élettartam L70B50;
 - Por és nedvesség elleni védelem osztálya. 1,0 mm Ø és nagyobb szilárd idegen tárgyak elleni védelem és fröccsenő víz elleni védelem biztosított;
 - Mechanikai hatás elleni védelem osztálya;
 - Névleges be-/kikapcsolási ciklusok;
 - A fénynek nincs észrevehető villogása;
 - A felhasználó, aki meg kíván szabadulni az elektronikai és elektromos berendezéstől, köteles azt visszajuttatni a hulladék berendezés gyűjtőhelyére. A berendezésben nincsenek olyan veszélyes alkatrészek, amelyek különösen negatívan hatnak a környezetre és az emberi egészségre.
 - Nem tartalmaz higanyt;
 - Minimális távolság a megvilágított tárgytól;
 - A termék beépíthető és használható normál körülmények között gyűlékony felületeken/ felületeken;
 - II. áramütés elleni védelmi osztály - az áramütés elleni védelmet nemcsak alapszigetelés, hanem kettős vagy megerősített szigetelés is biztosítja;
 - Csak beltéri használatra;
 - A sérült fényszórót ki kell cserélni;
 - A termék megfelel Ukrajna műszaki előírásainak;
 - A termék megfelel az EU irányelvek követelményeinek;

KÖRNYEZETVÉDELME

29. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékról szóló törvény előírásai szerint tilos az áthúzott szemetes jelzéssel ellátott hulladék berendezést más hulladékkal együtt elhelyezni. A felhasználó, aki meg kíván szabadulni az elektronikai és elektromos berendezéstől, köteles azt visszajuttatni a hulladék berendezés gyűjtőhelyére. A berendezésben nincsenek olyan veszélyes alkatrészek, amelyek különösen negatívan hatnak a környezetre és az emberi egészségre.

- A teljes méretek (mm), a termék tömege (g/kg), a névleges áramerősség (mA), az üzemi hőmérséklet-tartomány (°C), a gyártás dátuma és a tételszám az egyedi csomagoláson szerepelnek;
- Fény teljesítménymegyörbe típusa: D (koszinusz).
- Termék anyagai: akril, ABS, polikarbonát, alumínium;
- Az eltarthatóság a használat megkezdése előtt korlátlan;

**A vészvilágítás üzemidejét és az akkumulátor teljes töltési idejét raktáron lévő akkumulátorokkal (Videx 18650 3,7 V 2200 mAh) tesztelték és a környezettől és a ténylegesen használt akkumulátorkapacitástól függően változhatnak.*

A TERMÉK CÉLJA ÉS AALKALMAZÁSA

A termékét fogyasztói és kereskedelmi világításra tervezték. Lehetséges felhasználási helyek: ájtáró, erkély, nappali, fürdőszoba.

BEÉLERTVE (1. ábra)

Lámpa két újrátölthető akkumulátorral Videx Li-ion 18650 2200 mAh (1.1 ábra);

Felületi szerelőkészlet (1.2 ábra);

Felhasználói útmutató (1.3 ábra)

Egyedi csomagolás.(1.4 ábra)

FELSZERELÉSI ÉS CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ (2. ábra)

Telepítés előtt kötelező az áramellátást levaszlatani. Telepítés előtt olvassa el az utasítást. A telepítést megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek kell elvégeznie. A terméket falra vagy mennyezetre szereltek. Kérjük, végezze el a telepítést és a csatlakoztatást az alábbi ábra szerint. A csatlakoztatást beépített sorkapocs segítségével kell elvégezni. A beépített sorkapocs lehetővé teszi több lámpa soros csatlakoztatását egy vonalon. Az első használat előtt ellenőrizni kell a mechanikus rögzítés és csatlakozás helyességét. A termék csak olyan hálózatban használható, amely megfelel a jogszabályban előírt energiakövetelményeknek és minőség előírásoknak.

Figyelem! Soros (csopartos) csatlakozásnál az egyes csoportok összfeltesítményhatára 1000 W, feltevé, hogy legalább 1,5 mm2 keresztmetszetű vezetékét használják.

Két mennyezeti lámpa között minimális távolság 3 méter, hogy elkerülje a radarérzékelő kölcsönös interferenciáját.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (3. ábra)

Kar #1. Üzemmodok beállítása (3.1 ábra):

- pozíció - normál üzemmód. A lámpa be/ki üzemmódban működik;
- pozíció - nappali radarérzékelő üzemmód. A lámpa automatikusan bekapcsol, ha az érzékelő nappali vagy éjszakai mozgást észlel (> 30 Lux), és a beállított idő elteltével kikapcsol, ha nem érzékel mozgást;
- pozíció - éjszakai radarérzékelő mód. A lámpa automatikusan bekapcsol, ha az érzékelő éjszakai mozgást észlel (< 30 Lux), és a beállított idő elteltével kikapcsol, ha nem érzékel mozgást.

Kar #2. A radarérzékelő indukció utáni késleltetésének beállítása (3.2 ábra):

- pozíció - 30 másodperc;
- pozíció - 60 másodperc;
- pozíció - 180 másodperc.

Kar #3. Korrelált színhőmérséklet beállítása (3.3 ábra):

- pozíció - 2700K (meleg fehér);
- pozíció - 3000K (meleg fehér);
- pozíció - 4000K (semleges fehér);
- pozíció - 5000K (semleges fehér);
- pozíció - 6500K (hideg fehér).

Kar #4. Teljesítmény beállítása (3.4 ábra):

- pozíció - 30W;
- pozíció - 25W;
- pozíció - 15W.

VÉSZHELYZETI TARTALÉK VILÁGÍTÁS

A vészartalék lámpa automatikusan bekapcsol, ha az áram megszűnik, és a kapcsoló bekapcsolva marad. Amikor az elektromosság visszatér, a lámpa automatikusan vészvilágításról normál világításra vált.

Jegyzet. Ha a vészartalék lámpa világít, a radarérzékelő le van tiltva.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Az akkumulátorok automatikusan feltöltődnek áram jelenlétében, és a kapcsoló be van kapcsolva. Az akkumulátorok nem töltődnek, ha a kapcsoló ki van kapcsolva. A termék beépített intelligens belső áramkörrel rendelkezik túltöltés-, túlkültség- és túlfeszültség-védelemmel.

AKKUMULÁTOR CSERÉJE (4. ábra)

A termék cserélhető elemekkel van felszerelve. Ha észreveszi, hogy az akkumulátor idővel lemerült, kicserélhető. A használt elemeket csak azonos típusú akkumulátorokra lehet cserélni. Az elemek cseréjéhez kövesse a következő lépéseket:

- Távolítsa el a lámpaburát;
- Csavarja ki az átlátszó védőburkolatot rögzítő csavarokat, és vegye le a fedelet;
- Helyezzen be új elemeket az elemtartó melletti ábra (+/-) szerint;
- Helyezze vissza az átlátszó fedelet és rögzítse megfelelő csavarokkal;
- Helyezze vissza a lámpaermyt.

FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK

Ez a termék csak beltérben használható.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A karbantartási munkákat kikapcsolt elektromos áram mellett kell elvégezni, és a termékeknek le kell hűlnie. Ne takarja le a lámpát hőszigetelő anyagokkal, biztosítsa a levegő szabad hozzáférését. Csak puha és száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon vegyi tisztítószereket. A termék csak névleges vagy a megadott tartományon belüli feszültséggel szállítható. Sérült fényszóróval, sérült vezetékekkel vagy csatlakozási pontokkal a terméket tilos használni. FIGYELEM! Soros (csopartos) csatlakozás esetén ne lépje túl a maximális 1000 W összesítelést. Ne nézzen közvetlenül a LED-sugárba. A termék nem használható kedvezőtlen körülmények között, pl. vibráció, robánásveszélyes légkör, gőzök vagy vegyi gőzök stb. Ne kísérleje meg a terméket szétszedni javítás céljából, mert ez károsíthatja a terméket és érvényteleníti a garanciát. A belső LED fényforrás nem cserélhető. Ha a fényforrás meghibásodott, forduljon a gyártóhoz. A használt vagy sérült terméket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezen utasítások be nem tartása pl. tűz, égési sérülések, áramütés, testi sérülések és egyéb anyagi és nem anyagi károk. A gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások be nem tartásából eredő károkért.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A terméket a közvetlen értékesítési helyre szállítás előtt a gyártó csomagolásában -20°C és +40°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen, közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni.

A szállítás történhet szárazföldi, tengeri, légi szállítással a gyártó szállítócsomagolásában.

GARANCIA

A lámpa jótállási ideje 3 év, az elemeké - 1 év. A jótállási idő az eladás napjától kezdődik. A jótállási idő alatt a hibás termék a vásárlást igazoló okirattal kicserélhető vagy visszaküldhető, valamint minden alkatrész és tartozék megörzendő. A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra:

- Ha a terméket nem megfelelően használja, és károsíthatja a termék alkatrészeit;
 - Jogosulatlan szétszerelés vagy a termék mély mechanikai sérülése;
 - Vis maior miatti kár.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa a jelen használati útmutatót vagy a termék műszaki változtatásait.

GR ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ LED

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Ονομαστική ισχύς σε λειτουργία (Pon).
- Ονομαστική τάση εισόδου (V) και συχνότητα (Hz).
- Ονομαστική χρήσιμη φωτεινή ροή (Φuse).
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ουκρανίας.
- Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, τάση (V) και χωρητικότητα (mAh).
- Ονομαστική φωτεινή ροή εφεδρικής έκτακτης ανάγκης.
- Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας εφεδρικού φωτός έκτακτης ανάγκης.
- Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους φόρτισης των μπαταριών.
- Μέγιστη απόσταση επαγωγής στο αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος, ρυθμιζόμενη από εσωτερικό διακόπτη.
- Το προϊόν δεν είναι συμβατό με εξωτερικούς ρυθμιστές φωτός.
- Δείκτης απόδοσης χρωμάτων.
- Ονομαστική γωνία δέσμης.
- Ονομαστική διάρκεια ζωής L70B50;
- Κατηγορία προστασίας από τη σκόνη και την υγρασία. Παρέχεται προστασία έναντι στερεών ξένων αντικειμένων Ø 1,0 mm και άνω και προστασία από πιπίλισμα νερού.
- Κατηγορία προστασίας από μηχανικές κρούσεις.
- Βαθμολογημένοι κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Το φως δεν έχει αξιοσημείωτο τρεμόπαυση.
- Προς να φτάσει στο 100% της πλήρους ροής φωτός.
- Δεν περιέχει υδράργυρο.
- Ελάχιστη απόσταση από το φωτιζόμενο αντικείμενο.
- Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε/επί κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες.
- Κατηγορία προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας II - η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται όχι μόνο από βασική μόνωση, αλλά και από διπλή ή ενισχυμένη μόνωση.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ένας κατεστραμμένος διαχύτης φωτός πρέπει να αντικατασταθεί.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ουκρανίας.
- Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

29. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ΑΗΝΕ, απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων εξοπλισμού με το σύμβολο ενός σταυρωμένου κάδου μαζί με άλλα απορρίμματα. Ο χρήστης, που επιθυμεί να απαλλαγεί από ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, υποχρεούται να τον επιστρέψει σε σημείο συλλογής απορριμμάτων. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα εξαρτήματα στον εξοπλισμό που έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

- Οι συνολικές διαστάσεις (mm), το βάρος του προϊόντος (g/kg), το ονομαστικό ρεύμα (mA), το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (°C), η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός

- παρτίδας αναφέρονται στην ατομική συσκευασία.
- Τύπος καμπίλης φωτεινής ισχύος: D (συνήμιτονο).
- Υλικά προϊόντος: Ακρυλικό, ABS, πολυανθρακικό, αλουμίνιο.
- Η διάρκεια ζωής πριν από την έναρξη της χρήσης είναι απεριόριστη.

**Ο χρόνος λειτουργίας του φωτός έκτακτης ανάγκης και τα αποτελέσματα του χρόνου πλήρους φόρτισης της μπαταρίας ελέγχονται με σток μπαταρίες (Videx 18650 3.7V 2200mAh) και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ περιβάλλοντος και πραγματικής χωρητικότητας των μπαταριών που χρησιμοποιούνται.*

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν προορίζεται για καταναλωτικό και εμπορικό φωτισμό. Πιθανοί χώροι χρήσης: πέρασμα, μπαλκόνι, σαλόνι, μπάνιο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (Εικ.1.1)

Λάμπα με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Videx Li-ion 18650 2200 mAh (Εικ.1.1);

Κιτ επιφανειακής τοποθέτησης (Εικ.1.2).

Εγχειρίδιο χρήστη (Εικ.1.3).

Ατομική συσκευασία (Εικ.1.4).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Εικ.2)

Είναι υποχρεωτικό να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση. Διαβάστε τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από ειδικό με τα κατάλληλα προόντα. Το προϊόν προορίζεται για εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή. Εκτελέστε την εγκατάσταση και τη σύνδεση σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Η σύνδεση πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο μπλοκ ακροδεκτών. Το ενσωματωμένο μπλοκ ακροδεκτών επιτρέπει τη δυνατότητα σειριακής σύνδεσης πολλών λαμπτήρων σε μία γραμμή. Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την ορθότητα της μηχανικής στερέωσης και σύνδεσης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε δίκτυο που πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Προσοχή: Με σειριακή (ομαδική) σύνδεση, το συνολικό όριο ισχύος κάθε ομάδας είναι 1000 W, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύρμα με διατομή τουλάχιστον 1,5 mm2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο λαμπτήρων οροφής είναι 3 μέτρα για να αποφευχθεί η αμοιβαία παρεμβολή του αισθητήρα ραντάρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εικ.3)

Μοχλός #1. Ρύθμιση λειτουργιών (Εικ.3.1):

1η θέση - κανονική λειτουργία. Η λάμπα λειτουργεί σε λειτουργία on/off.

2η θέση - λειτουργία αισθητήρα ραντάρ ημέρας. Η λυχνία θα ανάψει αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση την ημέρα ή τη νύχτα (> 30 Lux) και θα σβήσει μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, εάν δεν ανιχνεύεται κίνηση.

3η θέση - λειτουργία νυχτερινού αισθητήρα ραντάρ. Η λυχνία θα ανάψει αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση τη νύχτα (< 30 Lux) και θα σβήσει μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, εάν δεν υπάρχει αίσθηση κίνησης.

Μοχλός #2. Ρύθμιση της καθυστέρησης μετά την επαγωγή του αισθητήρα ραντάρ (Εικ.3.2):

1η θέση - 30 δευτερόλεπτα.

2η θέση - 60 δευτερόλεπτα.

3η θέση - 180 δευτερόλεπτα.

Μοχλός #3. Συσχετισμένη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος (Εικ.3.3):

1η θέση - 2700K (ζεστό λευκό);

2η θέση - 3000K (ζεστό λευκό);

3η θέση - 4000K (ουδέτερο λευκό).

4η θέση - 5000K (ουδέτερο λευκό).

5η θέση - 6500K (κρύο λευκό).

Μοχλός #4. Ρύθμιση ισχύος (Εικ.3.4):

1η θέση - 30W;

2η θέση - 25W;

3η θέση - 15W.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το εφεδρικό φως έκτακτης ανάγκης θα ανάψει αυτόματα όταν εξασφαλιστεί το ρεύμα και ο διακόπτης παραμένει αναμμένος. Όταν επιστρέψει η ηλεκτρική ενέργεια, η λάμπα θα αλλάξει αυτόματα από το φως έκτακτης ανάγκης στο κανονικό φως.

Σημείωση. Όταν η λυχνία εφεδρείας έκτακτης ανάγκης είναι αναμμένη, ο αισθητήρας ραντάρ απενεργοποιείται.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες θα φορτίζονται αυτόματα παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος και ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Οι μπαταρίες δεν θα φορτίζονται όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο εσωτερικό κύκλωμα με προστασία υπερφόρτισης, υπερφόρτισης και υπέρτασης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Εικ.4)

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αντικαταστάσιμες μπαταρίες. Εάν παρατηρήσετε ότι η μπαταρία έχει υποβληθεί με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να αντικατασταθεί. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από μπαταρίες ίδιου τύπου. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Αφαιρέστε το μπαζούρι.
- Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες σύμφωνα με το διάγραμμα (+/-) που φαίνεται κοντά στη θέση των μπαταριών.
- Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα πίσω και στερεώστε το με τις κατάλληλες βίδες.
- Τοποθετήστε το μπαζούρι πίσω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οποιαδήποτε εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται με κλειστό ηλεκτρικό ρεύμα και το προϊόν πρέπει να κρυώσει. Μην καλύπτετε τη λάμπα με θερμομονωτικά υλικά, εξασφαλίστε ελεύθερη πρόσβαση αέρα. Καθαρίστε μόνο με μαλακά και στεγνά πανιά. Μην χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά. Το προϊόν επιτρέπεται να παρέχεται μόνο με ονομαστική τάση ή τάση εντός του δεδομένου εύρους. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος με κατεστραμμένο διαχύτη φωτός, κατεστραμμένη καλωδίωση ή σημεία σύνδεσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Με σειριακή (ομαδική) σύνδεση, μην υπερβαίνετε το μέγιστο συνολικό φορτίο 1000W. Μην κοιτάτε απευθείας τη δέσημ LED. Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίξοες συνθήκες, π.χ. κραδασιούς, εκρηκτική ατμόσφαιρα, αναθυμιάσεις ή χημικές αναθυμιάσεις κ.λπ. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν για να το επισκευάσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση. Η πηγή φωτός LED στο εσωτερικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν η πηγή φωτός είναι σπασμένη, επικονιώνεται με τον κατασκευαστή. Το χρησιμοποιούμενο ή κατεστραμμένο προϊόν θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε π.χ. πυρκαγιά, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, σωματικής τραυματισμού και άλλες υλικές και μη υλικές ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πριν από την παράδοση στο άμεσο σημείο πώλησης, το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στη συσκευασία του κατασκευαστή σε θερμοκρασία από -20°C έως +40°C, σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.

Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με χειρασία, θαλάσσια, αεροπορική μεταφορά στη συσκευασία μεταφοράς του κατασκευαστή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η περίοδος εγγύησης για τη λάμπα είναι 3 χρόνια, για τις μπαταρίες - 1 έτος. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την απόδειξη αγοράς και όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ να διατηρηθούν. Τα ακόλουθα δεν ισχύουν για το πεδίο εφαρμογής της περιορισμένης εγγύησης:

- Κακή χρήση του προϊόντος και προκαλούμε ζημιές στα εξαρτήματα του προϊόντος.
- Μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση ή παρουσία βαθιάς μηχανικής βλάβης στο προϊόν.
- Βλάβη λόγω ανωτέρας βίας.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη ή τεχνικές αλλαγές στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

MODE SETTING	TIME SETTING	COLOR SETTING	POWER SETTING
3.1	3.2	3.3	3.4
			
NORMAL	30 S	2700 K	30 W
	60 S	3000 K	25 W
	180 S	4000 K	15 W
3		5000 K	
		6500 K	

WARRANTY CARD ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН	INDEX Артикул
--	--------------------------------

Item Найменування	
----------------------	--

Date and place of sale Дата та місце продажу	
---	--

Date of exchange / return Дата обміну/повернення	
---	--

Seller's stamp and signature Печатка та підпис продавця	
--	--

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кіровоградницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757. Вироблено на виробничих потужностях: Самий Стар Лайтінг Ко ЛТД, 289 Снятнян Роуд, Ся-мін, Фучжень, Китай.Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці. www.videx.ua Importer: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślna 11, 30-732 Krakow, Polska. Wyprodukowano w Chinach. www.videx.com.pl Producer/Product: Allegro-opt PE, 106-Z Heroiv Mariupolia, Kropyvnytskyi, 25004, Ukraine.	
--	--

